MA1-Analyse numérique

J. Bahamou, E. Bretin et S. Theyry

September 18, 2025

Plan du cours

- 1 Introduction
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique
- 5 Introduction aux réseaux de neurones

- 1 Introduction
  - Motivation
  - Représentation des réels et erreur numérique
  - Conditionnement, stabilité et complexité
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique
- 5 Introduction aux réseaux de neurones

L'analyse numérique est une discipline des mathématiques et de l'informatique. Elle s'intéresse à la conception et l'étude d'algorithmes pour obtenir des solutions (approchées) à des équations venant de modèles issus de la physique, de la biologie, de la finance, etc.

Exemple: aérodynamique

Expérience

Simulation numérique

Objectifs:

- Proposer une solution approchée, calculée à l'aide de l'ordinateur
- Etudier la convergence et la stabilité de la méthode numérique
- Etudier le coût algorithmique

Exemple: apprentissage de reconnaissance d'objets

Exemple réussi

Exemple d'échec

Objectifs:

- Proposer des algorithmes d'apprentissage efficaces
- Etudier la convergence, la stabilité et le coût algorithmique

Motivation

- Les modèles considérés sont composés d'ensemble d'équations dont on ne sait pas déterminer de solutions explicites
- Proposer une solution approchée, calculée à l'aide de l'ordinateur.

Développer des algorithmes efficaces

- Convergence et stabilité de la méthode numérique
- Coût algorithmique

Mouvement du pendule

- Equation

$$\begin{cases} \theta''(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0, \\ \theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = \theta_1 \end{cases}$$

- Solution exacte ?

- Solution approchée pour $\theta \ll 1$

$$\begin{cases} \theta''(t) + \frac{g}{l} \theta(t) = 0, \\ \theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) + \sqrt{\frac{l}{g}} \theta_1 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) \end{cases}$$

- Utiliser une approximation numérique de la solution

Calculer les racines du polynôme $p(x) = ax^2 + bx + c$

```
>> a = 10^(-20);  
>> b = 1;  
>> c=1;  
>> x1 = (-b + sqrt(b^2 - 4*a*c))/(2*a)  
  
x1 =  
|  
    0  
  
>> x2 = (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c))/(2*a)  
  
x2 =  
-1.0000e+20
```

Temps de calcul pour l'inversion d'une matrice

```
>>
>> N = 2^10

N =

    1024

>> N = 2^10;
>> A = rand(N,N);
>> tic;
A^(-1);
toc
Elapsed time is 1.033932 seconds.
>> B = rand(2*N,2*N);
>> tic;
B^(-1);
toc
Elapsed time is 9.313878 seconds.
>> |
```

Représentation des réels en base b

- Tout nombre réel x peut être représenté sous la forme

$$x = \pm m b^{\pm e} \quad \text{où } b \in \mathbb{N}^*, b \geq 2.$$

- avec la mantisse m :

$$m = m_1 b^{-1} + m_2 b^{-2} + \dots, \quad \text{et } m_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$$

- et l'exposant e :

$$e = e_0 b^0 + e_1 b^1 + \dots e_{s-1} b^{s-1}, \quad \text{avec } s \in \mathbb{N}^*$$

- Représentation unique ?
- Ordinateur : mémoire finie !
  - La mantisse est tronquée au bout de r chiffres,
  - Valeur maximale pour s

Le standard IEEE (754-1985)

- Float double précision : utilisation de 8 octets (64 bits), $b = 2$

- Pour la mantisse : utilisation de 52 bits

$$m = 2^{-1} + m_2 2^{-2} + m_3 2^{-3} + \dots + m_{53} 2^{-53},$$

- Pour l'exposant : 11 bits : $e \in [-1022, 1025]$ avec

$$e = c_0 2^0 + c_1 2^1 + \dots + c_{10} 2^{10} - 1022, \quad \text{avec } c_i \in \{0, 1\}$$

- Les valeurs extrêmes $e = -1022$ et $e = 1025$ sont réservées à la représentation de 0, de Inf et de NAN (not a number)
- On appelle $\mathbb{F}$ l'ensemble fini de ces nombres

Exercice 1

Calculer x_{max} le nombre le plus grand de $\mathbb{F}$ et x_{posmin} , le nombre positif le plus petit de $\mathbb{F}$

Exercice 2

Proposer deux algorithmes pour déterminer respectivement une approximation numérique de x_{max} et x_{posmin}

Erreur d'arrondi

- Sur l'ordinateur toutes les données initiales et tous les résultats de calcul sont automatiquement dans $\mathbb{F}$
- Un nombre réel $x = \pm m 2^e$, $m = 0.1 m_2 m_3 \dots$ avec $x_{posmin} < |x| < x_{max}$ est arrondi de la manière suivante

$$\text{fl}(x) = \text{sign}(x) \begin{cases} 0.1 m_2 \dots m_{53} 2^e & \text{si } m_{54} = 0, \\ (0.1 m_2 \dots m_{53} + 2^{-53}) 2^e & \text{si } m_{54} = 1, \end{cases}$$

Exercice 3

Quel est le plus petit nombre de $\mathbb{F}$ supérieur à 1 ? Proposer un algorithme pour retrouver numériquement la différence entre ce nombre et 1.

- Si $x \in \mathbb{R}$, $x_{posmin} < |x| < x_{max}$, alors
  - L'erreur d'arrondi absolue est

$$|x - \text{fl}(x)| \leq \frac{1}{2} 2^{-53} 2^e.$$

- L'erreur d'arrondi relative est

$$\left| \frac{x - \text{fl}(x)}{x} \right| \leq \frac{1}{2} \frac{2^{-53} 2^e}{|m| 2^e} \leq 2^{-53} \simeq 10^{-16}$$

Conditionnement d'un problème numérique

Supposons qu'on souhaite calculer la solution y d'un problème à partir de données x . Le procédé est décrit par l'application

$$f : X \ni x \mapsto y = f(x) \in Y,$$

avec X, Y des espaces normés. Les données seront toujours erronées, en pratique on obtient un résultat $\tilde{y}$ à partir de données $\tilde{x}$.

Définition

Les erreurs absolues et relatives sont définies par

$$\delta x = \|\tilde{x} - x\|_X, \quad \delta y = \|\tilde{y} - y\|_Y, \quad \text{respectivement } \frac{\delta x}{\|x\|_X}, \quad \frac{\delta y}{\|y\|_Y}$$

Conditionnement d'un problème numérique

Définition

Le conditionnement représente la sensibilité du résultat par rapport à de petites variations des données ...

On dit qu'un problème est

- **bien conditionné** si une petite variation des données entraîne une petite variation du résultat
- **mal conditionné** si une petite variation des données entraîne une grande variation du résultat

Exemple : soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- Développement de Taylor

$$f(x + \delta x) = f(x) + f'(x) \delta x + o(\delta x)$$

$$\delta f := f(x + \delta x) - f(x) \simeq f'(x) \delta x$$

- Conditionnement

$$k = \left| \frac{\delta f}{f(x)} \frac{x}{\delta x} \right| \simeq \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right|$$

Conditionnement des opérations arithmétiques élémentaires

- Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Quel est le conditionnement de f ?
- D'après le développement de Taylor de f ,

$$\delta f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(\mathbf{x}) \delta x_i + o(|\delta \mathbf{x}|^2).$$

- Le conditionnement est donc déterminé par les nombres

$$k_i = \left| \frac{\partial_{x_i} f(\mathbf{x}) x_i}{f(\mathbf{x})} \right|.$$

Exercice 4

Calculer le conditionnement de l'addition et de la multiplication

Stabilité d'un algorithme

Définition

La stabilité d'un algorithme se réfère à la propagation des erreurs au cours des étapes du calcul, à la capacité de l'algorithme de ne pas trop amplifier d'éventuels écarts, à la précision des résultats obtenus.

Exemple : l'algorithme qui calcule les racines du polynôme $p(x) = ax^2 + bx + c$ basé sur les formules

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

s'avère instable en pratique : exemple avec $a = 10^{-20}$, $b = 1$, $c = 1$

Exercice 5

Proposer un autre algorithme plus stable

Complexité algorithmique

Définition (Coût algorithmique)

Nombre d'opérations élémentaires effectuées par l'algorithme

Exemple : Évaluation du polynôme $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$:

- Nombre de multiplications : $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
- Nombre d'additions : n
- Coût algorithmique de l'ordre $O(n^2)$

Définition

$$\begin{cases} O(n^k) \rightarrow \text{coût polynomial} \\ O(a^n) \rightarrow \text{coût exponentiel} \\ O(n!) \rightarrow \text{coût factoriel} \end{cases}$$

Exemple : Evaluation du polynôme $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$:

- Schéma de Horner

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(\dots)))$$

- Coût algorithmique ?

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On s'intéresse à la fonction f définie pour tout $x \in [-1, \infty)$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^{1/n} - 1}{x} & \text{si } x \in [-1, \infty) \setminus \{0\} \\ 1/n & \text{si } x = 0 \end{cases} .$$

- Montrer que cette fonction est bien continue en $x = 0$.
- L'utilisation de cette expression pour déterminer la valeurs de f en $x \simeq 10^{-17}$ renvoie la valeur 0. Justifier un tel résultat?
- Lorsque que l'on trace plus précisément cette fonction au voisinage de $x = 0$, on observe de fortes oscillations. Déterminer une majoration de ces oscillations en fonction de x au voisinage de 0.
- En remarquant que $\sum_{k=0}^{n-1} y^k = (y^n - 1)/(y - 1)$, montrer que f vérifie

$$f(x) = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n-1} (1+x)^{k/n}} .$$

- Justifier que l'utilisation d'un nouvel algorithme basé sur cette nouvelle expression sera mieux conditionné.

Plan du chapitre

1 Introduction

2 **Méthode des moindres carrés linéaires**

- Paramètres optimaux et calcul de gradient
- Exemples d'exercices

3 Optimisation et méthode du gradient

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

- Un échantillon de données $\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_i$.
Par exemple un nuage de points.

- Un modèle composant un ensemble de fonctions hypothèse $\mathcal{H} = \{h(x; \theta)\}_\theta$ paramétrées par le jeu de paramètres θ .
Par exemple dans le cas d'une régression linéaire,

$$h(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x.$$

- Une mesure d'erreur (fonction de coût) $J(\theta; \mathcal{D})$ décrivant une distance du modèle par rapport au données.
Par exemple, **une erreur quadratique**:

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2$$

- Le meilleur choix de paramètre θ minimisant la fonctionnelle J
 $\Rightarrow$ **nécessite des algorithmes d'optimisation**

Exemples de modèle dans le cas linéaire

Supposons pour l'instant $\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^m \subset (\mathbb{R}^2)^m$

- régression linéaire, $\theta = (\theta_0, \theta_1)$

$$h(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x$$

- cas général, $\theta = (\theta_0, \dots, \theta_d)$

$$h(x; \theta) = \theta_0 \phi_0(x) + \dots + \theta_d \phi_d(x)$$

avec certaines fonctions $\phi_0, \dots, \phi_d$.

Exemple : cas de polynôme de degrés d

Le choix $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x$, $\dots$, $\phi_d(x) = x^d$ permet d'utiliser un modèle polynomiale de degré d .

- Dans le cas de la régression linéaire, la fonction de coût est définie par

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2 = \sum_{i=1}^m \left((\theta_0 + \theta_1 x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

- Et de façon analogue dans le cas général, on utilisera

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2 = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=0}^d \theta_k \phi_k(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

Paramètres optimaux et calcul de gradient

1 Introduction

2 **Méthode des moindres carrés linéaires**

- Paramètres optimaux et calcul de gradient
- Exemples d'exercices

3 Optimisation et méthode du gradient

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Cas particulier d'une droite

Proposition

Le jeu de paramètres optimal (θ_0^*, θ_1^*) qui minimise

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left((\theta_0 + \theta_1 x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2.$$

vérifie

$$\begin{cases} \theta_0^* &= \frac{1}{D} \left(\sum_{i=1}^m y^{(i)} \sum_{i=1}^m (x^{(i)})^2 - \sum_{i=1}^m x^{(i)} \sum_{i=1}^m x^{(i)} y^{(i)} \right) \\ \theta_1^* &= \frac{1}{D} \left(m \sum_{i=1}^m x^{(i)} y^{(i)} - \sum_{i=1}^m x^{(i)} \sum_{i=1}^m y^{(i)} \right), \end{cases}$$

où $D = m \sum_{i=1}^m (x^{(i)})^2 - \left(\sum_{i=1}^m x^{(i)} \right)^2 \neq 0$.

Cas général

On cherche le jeu de paramètre optimal $(\theta_0^*, \theta_1^*, \dots, \theta_k^*)$ qui minimise

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=0}^d \theta_k \phi_k(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

Proposition (formule vectorielle)

La fonctionnelle J s'identifie à

$$J(\theta) = \|X\theta - y\|_2^2,$$

où

$$X = \begin{pmatrix} \phi_0(x^{(1)}) & \dots & \phi_d(x^{(1)}) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_0(x^{(m)}) & \dots & \phi_d(x^{(m)}) \end{pmatrix} \text{ et } y = \begin{pmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{pmatrix}$$

Définition du gradient d'une fonctionnelle

Définition (Différentielle de J)

La différentielle de $J : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ en θ dans la direction φ est noté $DJ(\theta)(\varphi)$

$$DJ(\theta)(\varphi) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(\theta + t\varphi) - J(\theta)}{t}.$$

Définition (Gradient de J)

Le gradient d'une fonctionnelle $J : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ en θ par rapport à un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ donné est alors défini par

$$\langle \nabla J(\theta), \varphi \rangle = DJ(\theta)(\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathbb{R}^p.$$

Proposition

Dans le cas du produit scalaire canonique $\langle x, y \rangle = \sum_{i=0}^p x_i y_i$,

$$(\nabla \phi(\theta))_i = \partial_{\theta_i} \phi(\theta).$$

Exemples

Proposition

Les gradients des fonctionnelles suivantes vérifient

$$\begin{cases} J_1(\theta) = \langle \theta, y \rangle \Rightarrow \nabla J_1(\theta) = y \\ J_2(\theta) = \langle X\theta, y \rangle \Rightarrow \nabla J_2(\theta) = X^T y \\ J_3(\theta) = \frac{1}{2} \langle X\theta, X\theta \rangle \Rightarrow \nabla J_3(\theta) = X^T X\theta \\ J_4(\theta) = \frac{1}{2} \langle X\theta - y, X\theta - y \rangle \Rightarrow \nabla J_4(\theta) = X^T (X\theta - y) \end{cases}$$

Solution: cas général, approche analytique

- Le gradient de $J(\theta)$

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=0}^d \theta_k \phi_k(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2 = \|X\theta - y\|_2^2$$

s'identifie à

$$\nabla J(\theta) = 2(X^T X \theta - X^T y).$$

- Le jeu de paramètre optimal θ^* est donc solution du système d'équations

$$X^T X \theta^* = X^T y$$

- Si le rang de la $X \in \mathbb{R}^{m \times (d+1)}$ est égal à $\text{rang}(X) = d + 1$, alors la matrice $X^T X$ est inversible et **la solution** du problème θ^* vérifie

$$\theta^* = (X^T X)^{-1} X^T y$$

En `Matlab` la solution $A^{-1}b$ d'un système linéaire $Ax = b$ (A inversible) peut être calculée à l'aide de la commande `\`:

$$x = A \setminus b$$

- Dans le cas contraire où $\text{rang}(X) < d + 1$, le problème d'optimisation admet plusieurs solutions et **une des solutions** θ^* peut être calculée à l'aide de la matrice pseudo-inverse de $X^T X$ disponible en `Matlab` avec la commande `pinv`

Exemples d'exercices

1 Introduction

2 **Méthode des moindres carrés linéaires**

- Paramètres optimaux et calcul de gradient
- Exemples d'exercices

3 Optimisation et méthode du gradient

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Exercice 7

Montrer que dans le cas de la régression linéaire, on a bien

$$X^T X = \begin{pmatrix} m & (\sum_{i=1}^m x^{(i)}) \\ (\sum_{i=1}^m x^{(i)}) & (\sum_{i=1}^m (x^{(i)})^2) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X^T y = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y^{(i)} \\ \sum_{i=1}^m x^{(i)} y^{(i)} \end{pmatrix}.$$

Exercice 8

Dans le cas d'un modèle de la forme

$$h(x; \theta) = \theta_0 + \theta_1 x^2,$$

donner l'expression de la matrice $X^T X$ et du vecteur $X^T y$.

En déduire la parabole paire qui approche au mieux les points

$$\{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_i = \{(-2, 3.5), (-1, 1.5), (0, 0), (1, 1.5), (2, 3.5)\}$$

Exercice 9

On s'intéresse à l'approximation d'une fonction f à partir d'un ensemble de mesures de f et de sa dérivée f' sur un échantillon $(x_i)_{i=1:n}$: $y_i = f(x_i)$ et $y'_i = f'(x_i)$. Pour cela on introduit un modèle à k paramètres $g_\theta(x) = \sum_{j=1}^k \theta_j \phi_j(x)$ et on cherche les coefficients $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)^t$ qui minimisent l'erreur

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^n (y_i - g_\theta(x_i))^2 + \sum_{i=1}^n (y'_i - g'_\theta(x_i))^2.$$

- Montrer que J s'identifie à $J(\theta) = \|X\theta - y\|^2 + \|M\theta - y'\|^2$, où $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^t$, $y' = (y'_1, y'_2, \dots, y'_n)^t$, $M_{i,j} = \phi_j(x_i)$ et $X_{i,j} = \phi'_j(x_i)$.
- Déterminer l'expression du gradient de J
- En déduire que le meilleur jeu de coefficients θ est solution du système

$$(M'M + X'X)\theta = M'y + X'y'.$$

On souhaite maintenant approcher la fonction $\sin(x)$ avec un modèle à $k = 2$ paramètres $g_\theta(x) = \theta_1 x + \theta_2 x^3$ à partir de l'échantillon $\{x_i\}_{i=1:5} = \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$. Montrer que le jeu optimal de coefficients $\theta^* = (\theta_1^*, \theta_2^*)^t$ est solution du système

$$\begin{pmatrix} 9.45 & 21.1 \\ 21.11 & 86.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.37 \\ 8.95 \end{pmatrix}$$

On pensera à préciser les valeurs des matrices M et X .

- Tracer sur un même graphique les points x_i et le modèle optimal obtenu $g_{\theta^*}(x)$

Optimisation et méthode du gradient

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Motivation

- Un modèle de la forme $h(x, \theta) = \cos(\theta_0 x + \theta_1 x^2)$

- Trouver les meilleurs coefficients θ^* qui minimisent

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}, \theta) - y^{(i)})^2.$$

- Le gradient de J vérifie

$$\nabla J(\theta) = -2 \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}, \theta) - y^{(i)}) \begin{pmatrix} \sin(\theta_0 x_{(i)} + \theta_1 x_{(i)}^2) x_{(i)} \\ \sin(\theta_0 x_{(i)} + \theta_1 x_{(i)}^2) 2x_{(i)}^2 \end{pmatrix}$$

- Trouver $\theta^* = (\theta_0^*, \theta_1^*)$ tels que

$$\nabla J(\theta^*) = 0,$$

nécessite **la résolution d'un système non linéaire !**

⇒ Utiliser un algorithme itératif pour trouver un minimum de J .

- **Objectif:** soit $J : E \mapsto \mathbb{R}$, une fonction continue définie sur un espace vectoriel E normé. Nous recherchons ici un **minimum global** de J , c'est à dire un point $x^* \in E$, qui vérifie

$$J(x^*) = \min_{x \in E} J(x).$$

- **Question:** Existence, unicité d'un tel minimum?

Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Exemple d'une fonction J convexe

- Exemple où J est quadratique

$$J(x) = 2x_1^2 + x_2^2$$

- Son gradient est linéaire et s'identifie à

$$\nabla J(x) = \begin{pmatrix} 4x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

- Existence d'un minimum local ? global ?

Exemple d'une fonction J non convexe

- Fonction de Rosenbrock

$$J(x) = (x_1 - 1)^2 + p(x_1^2 - x_2)^2$$

- Son gradient est non linéaire et s'identifie à

$$\nabla J(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + 4p(x_1^2 - x_2)x_1 \\ -2p(x_1^2 - x_2) \end{pmatrix}$$

- Existence d'un minimum local ? global ?

Existence, unicité et caractérisation

On suppose ici que E est un espace de dimension finie.

Proposition (Existence)

Soit $J : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application **continue** telle que $J(x) \rightarrow \infty$ lorsque $\|x\| \rightarrow \infty$, alors il existe $x^* \in E$ solution de $J(x^*) = \min_{x \in E} J(x)$.
Si de plus J est différentiable en x^* alors $\nabla J(x^*) = 0$.

Proposition (unicité)

Soit $J : E \rightarrow \mathbb{R}$ une **strictement convexe** alors il existe au plus un $x^* \in E$ solution de $J(x^*) = \min_{x \in E} J(x)$.

Principe de la méthode du gradient

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 **Optimisation et méthode du gradient**

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Algorithme itératif et méthodes du gradient

L'algorithme : L'idée est d'approcher le minimum x^* d'une fonctionnelle J en utilisant un algorithme du gradient:

Définition (Algorithme du gradient)

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \\ x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k \quad \forall k \geq 1, \end{cases}$$

où d_k est une direction de descente et $\alpha_k > 0$ un pas de descente.

Critère d'arrêt : En pratique, l'algorithme s'arrête lorsque les x_k n'évoluent plus. On pourra par exemple utiliser avec un critère d'arrêt de la forme $\|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon$, où encore $\|\nabla J(x_k)\| \leq \varepsilon$.

Dans chaque cas, l'approximation sera d'autant plus précise que $\varepsilon \rightarrow 0$.

Questions:

- Comment choisir une direction de descente pour minimiser J ?
- Quelle est la meilleure direction de descente ?

Définition

Un vecteur d est une direction de descente pour la fonction J en x si $J'(x)(d) \leq 0$ où $J'(x)(d)$ représente la dérivée directionnelle de J en x dans la direction d :

$$J'(x)(d) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{J(x + hd) - J(x)}{h} = \langle \nabla J(x), d \rangle.$$

Exemple avec $d = -\nabla J(x)$

Proposition

L'opposé du gradient $d = -\nabla J(x)$ représente la meilleure direction de descente.

- Méthode du gradient à pas fixe :

$$\alpha_k = \alpha > 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Comment s'assurer de la décroissance de J ?

- Méthode du gradient à pas optimal : trouver α_k tel que

$$J(x_k + \alpha_k d_k) = \min_{\alpha > 0} J(x_k + \alpha d_k).$$

C'est un problème d'optimisation qui peut être compliqué !

- Variante de Wolfe : adaptation du pas de temps mais en relaxant son coté optimal.

Méthode du gradient à pas fixe et stabilité

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Proposition

Soit J est une fonction 2 fois dérivable telle qu'il existe une constante L telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|J''(x)| \leq L.$$

Si de plus $\alpha \leq \frac{1}{L}$, alors

$$J(x_{k+1}) \leq J(x_k) - \frac{\alpha}{2} J'(x_k)^2,$$

où $x_{k+1} = x_k - \alpha J'(x_k)$.

En dimension 1

Preuve : On vérifie tout d'abord que $\forall h \in \mathbb{R}$,

$$J(x + h) \leq J(x) + J'(x)h + \frac{L}{2}h^2.$$

Par ailleurs

$$\begin{aligned} J(x_{k+1}) &= J(x_k + \alpha d_k) \leq J(x_k) + \alpha J'(x_k)d_k + \frac{L}{2}\alpha^2 d_k^2 \\ &\leq J(x_k) - \alpha\left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right)J'(x_k)d_k \leq J(x_k) - \frac{\alpha}{2}(J'(x_k))^2 \end{aligned}$$

La contrainte de stabilité $\alpha \leq \frac{1}{L}$ permet donc d'assurer la **décroissance** de J au cours des itérations.

Proposition

Si $J : E \rightarrow \mathbb{R}$ est 2 fois dérivable avec $\|D^2J\| \leq L$, et si $\alpha \leq \frac{1}{L}$, alors

$$J(x_{k+1}) \leq J(x_k) - \frac{\alpha}{2} \|\nabla J(x_k)\|^2,$$

où $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla J(x_k)$.

Proposition

Si on suppose de plus que $J(x) \rightarrow \infty$ lorsque $\|x\| \rightarrow \infty$, alors

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\nabla J(x_k)\|^2 = 0.$$

Si la suite minimisante $\{x_k\}_{k \geq 0}$ converge, alors elle converge vers un minimum local de J .

Convergence?

Preuve : On rappelle que J est continue et vérifie $J(x) \rightarrow \infty$ lorsque $\|x\| \rightarrow \infty$. En particulier, on en déduit que J est minorée, c'est à dire qu'il existe $m \in \mathbb{R}$ telle $m \leq J(x), \forall x \in E$.

La suite $\{J(x_k)\}_k$ est donc décroissante et minorée par m , il existe donc $\ell \in \mathbb{R}$ telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} J(x_k) = \ell$. Au final,

$$\|\nabla J(x_k)\|^2 \leq \frac{2}{\alpha}(J(x_k) - J(x_{k+1})) \rightarrow 0$$

Optimisation avec la méthode du gradient à pas fixe

- Fonction de Rosenbrock :

$$J(x) = (x_1 - 1)^2 + 10(x_1^2 - x_2)^2$$

- Méthode du gradient à pas fixe : $\alpha = 0.01$
- Critère d'arrêt : $\varepsilon = 10^{-3}$
- Nombre d'itérations nécessaire $N_\varepsilon = 907$

Cas quadratique avec pas de descente optimal

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 **Optimisation et méthode du gradient**

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Cas quadratique et méthode du gradient à pas optimal

On s'intéresse maintenant au cas quadratique où J s'exprime sous la forme

$$J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle x, b \rangle$$

où A est une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$.

Proposition

Le gradient de J vérifie

$$\nabla J(x) = Ax - b$$

La direction de descente d_k s'identifie donc

$$d_k = -\nabla J(x_k) = -(Ax_k - b) = b - Ax_k$$

Cas quadratique et choix de α_k

On choisit α_k comme le pas qui minimise J dans la direction d_k :

$$\tilde{J}(\alpha) = J(x_k + \alpha d_k).$$

Avec

$$\begin{aligned}\tilde{J}'(\alpha) &= \langle \nabla J(x_k + \alpha d_k), d_k \rangle \\ &= \langle A(x_k + \alpha d_k) - b, d_k \rangle \\ &= \alpha \langle Ad_k, d_k \rangle - \langle d_k, d_k \rangle,\end{aligned}$$

on en déduit que

$$\alpha_k = \frac{\langle d_k, d_k \rangle}{\langle Ad_k, d_k \rangle}$$

Algorithme (Méthode du gradient cas quadratique et pas de temps optimal)

Donnée : $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\epsilon > 0$

While $\|Ax_k - b\| > \epsilon$

$$d_k = b - Ax_k$$

$$\alpha_k = \langle d_k, d_k \rangle / \langle Ad_k, dk \rangle$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$$

End

Exemple avec $A = (1, 0; 0, 5)$, $b = (0, 0)'$ et $x_0 = (1, 0.2)'$

En pratique et dans le cas non quadratique, il ne sera pas toujours facile d'obtenir une expression explicite du pas de temps optimal α_k !

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Pas de descente optimisé et Règle de Wolfe

Trouver un paramètre α qui vérifie les règles de Wolfe :
avec $0 < \omega_1 < \omega_2 < 1$,

$$J(x_k + \alpha d_k) \leq J(x_k) + \omega_1 \alpha \nabla J(x_k) \cdot d_k, \quad (1)$$

$$\nabla J(x_k + \alpha d_k) \cdot d_k \geq \omega_2 \nabla J(x_k) \cdot d_k. \quad (2)$$

- Soit $\alpha_{min} = 0$ and $\alpha_{max} = +\infty$, $\tau_i \in]0, 1/2[$ et $\tau_e > 1$,
- Tant que (1) et (2) ne sont pas vérifiées :
  - Si (1) n'est pas vérifiée, alors poser $\alpha_{max} = \alpha$ et
 $\alpha = (1 - \tau_i)\alpha_{min} + \tau_i\alpha_{max}$
  - Sinon et si (2) n'est pas vérifié, alors poser $\alpha_{min} = \alpha$ et

$$\alpha = \begin{cases} \alpha = (1 - \tau_i)\alpha_{min} + \tau_i\alpha_{max}, & \text{si } \alpha_{max} < +\infty, \\ \alpha = \tau_e\alpha. \end{cases}$$

Méthode du gradient avec les pas de descente optimisés

- Fonction de Rosenbrock :

$$J(x) = (x_1 - 1)^2 + 10(x_1^2 - x_2)^2$$

- Choix du pas de descente α_k : critères de Wolfe
- Critère d'arrêt : $\varepsilon = 10^{-3}$
- Nombre d'itérations nécessaire $N_\varepsilon = 347$

Phénomène de zigzag

⇒ Rajouter de l'inertie sur les directions de descente d_k !

Variantes : méthodes du gradient conjugué non linéaires

- Méthode du gradient conjugué

$$d_k = \begin{cases} -\nabla J(x_k) & \text{si } k = 1 \\ -\nabla J(x_k) + \beta_k d_{k-1} & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

- Choix du coefficient β_k :

Définition (Approche Fletcher-Reeves)

$$\beta_k = \frac{\|\nabla J(x_k)\|^2}{\|\nabla J(x_{k-1})\|^2}$$

Définition (Approche Polack-Ribière)

$$\beta_k = \frac{\nabla J(x_k) \cdot (\nabla J(x_k) - \nabla J(x_{k-1}))}{\|\nabla J(x_{k-1})\|^2}$$

Méthode du gradient conjugué de Fletcher-Reeves :

- Fonction de Rosenbrock :

$$J(x) = (x_1 - 1)^2 + 10(x_1^2 - x_2)^2$$

- Choix du pas de descente α_k : critères de Wolfe
- Critère d'arrêt : $\varepsilon = 10^{-3}$
- Nombre d'itérations nécessaire $N_\varepsilon = 28$

Calcul des gradients et formule de rétropropagation

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 **Optimisation et méthode du gradient**

- Existence, unicité et caractérisation d'un minimum de J
- Principe de la méthode du gradient
- Méthode du gradient à pas fixe et stabilité
- Cas quadratique avec pas de descente optimal
- Variantes
- Exemples d'exercices

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

Exercice 10

Que peut-on dire de l'existence, de l'unicité et de la caractérisation de minimum de J dans les 3 cas 1D suivants ?

Exercice 11

On souhaite appliquer minimiser la fonction $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ définie pour $X = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ par

$$f(X) = 2x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 4$$

- Montrer que cette fonction admet bien un minimum X^* et expliciter la valeur de celui-ci.
- Appliquer un pas de l'algorithme du gradient avec un pas fixe $\alpha = 0.5$ et en partant de $X_0 = (0, 0)$
- Appliquer un pas de l'algorithme du gradient à pas optimal en partant de $X_0 = (0, 0)$.

Exercice 12

Dans cet exercice, on s'intéresse à la minimisation de la fonction f définie pour tout $x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$ par

$$f(x) = \frac{1}{2} (\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2).$$

- Quelles conditions sur les paramètres λ_1, λ_2 assurent l'existence d'un unique minimiseur pour f identifié à $X^* = (0, 0)^t$. Par la suite, on suppose que $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 1/2$.
- Montrer que la k -ième itérée de l'algorithme du gradient avec un pas fixe $\alpha > 0$, en partant de la condition initiale $X^0 = (x_1^0, x_2^0)^t$, vérifie

$$X^k = ((1 - \alpha\lambda_1)^k x_1^0, (1 - \alpha\lambda_2)^k x_2^0)^t.$$

- En déduire les conditions de stabilité sur le pas de descente α pour assurer la décroissance de f .
- On souhaite maintenant déterminer un pas de descente fixe α qui optimise la vitesse de convergence de l'algorithme du gradient. Montrer que

$$\max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_2|)^{2k} \min(|x_1^0|, |x_2^0|)^2 \leq \|X^k\|^2 \leq \max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_2|)^{2k} \|X^0\|^2.$$

- On suppose par la suite que $\min(|x_1^0|, |x_2^0|)^2 > 0$. Que peut-on dire de la vitesse de convergence asymptotique de l'algorithme ?
- Sur l'intervalle $[1/\lambda_1, 1/\lambda_2]$, tracer les fonctions $\alpha \mapsto |1 - \alpha\lambda_1|$, $\alpha \mapsto |1 - \alpha\lambda_2|$ et $\alpha \mapsto \max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_2|)$. En déduire que le pas optimal α vérifie $\alpha = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_2}$.
- Dans ce cas, en déduire que $\|X^k\| = \left| \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right|^k \|X^0\|$.
- Si $X^0 = (1, 1)^t$, combien doit-on effectuer d'itérations de l'algorithme du gradient afin d'obtenir une erreur sur la solution optimale X^* inférieur à 10^{-4} ? Même question dans le cas où $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 10^{-4}$.

Plan du chapitre

- 1 Introduction
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique**
  - Introduction
  - Expression du gradient de la fonctionnelle J
  - Exemples numériques
  - Exemples d'exercices
- 5 Introduction aux réseaux de neurones

Motivation

- Dans cette partie nous allons développer un algorithme d'apprentissage pour des problèmes de classification:
  - e-mails: spam (oui/non)
  - transactions en ligne: frauduleuse (oui/non)
  - tumeurs: bénigne/maligne

- Exemples: $\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_i \subset \mathbb{R}^{n+1}$ où
  - $x^{(i)} \in \mathbb{R}^n$ vecteur de caractéristiques
  - $y^{(i)} \in \{0, 1\}$ 0: classe négative
  - 1: classe positive

Introduction

Objectif: Optimiser un modèle $h(x; \theta)$ dépendant de paramètres θ pour approcher la classe de x :

$$h(x; \theta) \simeq P(y = 1 | x)$$

La classification d'un nouvel élément x s'effectuera à l'aide de h avec

- Si $h(x; \theta) < 0.5$, prédire $y = 0$
- Si $h(x; \theta) \geq 0.5$, prédire $y = 1$

Remarque 1

Un modèle linéaire comme pour la méthode des moindres carrés de la forme

$$h(x; \theta) = \sum_{k=1}^d \theta_k \phi_k(x)$$

ne sera pas vraiment adapté ici car on souhaiterait que le modèle $h(x; \theta)$ vérifie

$$0 \leq h(x; \theta) \leq 1$$

Fonction logistique (sigmoïde)

Définition (modèle de classification)

Pour les problèmes de classification il est plus efficace d'utiliser un modèle de la forme

$$h(x; \theta) = g \left(\sum_{k=1}^d \theta_k \phi_k(x) \right)$$

où g est une sigmoïde définie par $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

Graphe de g :

Exemple de choix de modèles

Une fois le modèle fixé (choix de fonctions ϕ_k), le problème de classification revient à déterminer le meilleur jeu de coefficients θ^* qui permet de séparer-classifier au mieux les données :

- Première exemple (à gauche) $\phi_1(x) = 1$, $\phi_2(x) = x_1$ et $\phi_3(x) = x_2$ et en utilisant $\theta = (-3, 1, 1)$.
- Deuxième exemple (à droite) avec $\phi_1(x) = 1$, $\phi_2(x) = x_1^2$ et $\phi_3(x) = x_2^2$ et en utilisant $\theta = (-1, 1, 1)$.

Frontière de décision

Définition

A θ fixé, la frontière Γ (en vert) entre la décision pour $y = 0$ et celle pour $y = 1$ est définie comme la ligne de niveau $1/2$ de h :

$$\Gamma = \{x; h(x; \theta) = 0.5\}.$$

Proposition

En remarquant de plus que

$$h(x; \theta) = 0.5 \Leftrightarrow g\left(\sum_k \theta_k \phi_k(x)\right) = 0.5 \Leftrightarrow \sum_k \theta_k \phi_k(x) = 0,$$

on en déduit que la frontière de décision est définie implicitement par l'ensemble vérifiant

$$\Gamma = \left\{ x; \sum_k \theta_k \phi_k(x) = 0 \right\}$$

Idée: minimiser une fonctionnelle d'erreur dans l'esprit de la méthode des moindres carrés

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2$$

Difficultés :

- Les erreurs de classification ne sont pas assez pénalisées!
- cette fonctionnelle n'est à priori **pas convexe** et peut donc avoir **des minima locaux**.

Modèle entropique

On rappelle que $h(x; \theta)$ est un modèle pour $P(y = 1|x)$.

- Si $y = 1$, les prévisions $h(x; \theta)$ proche de zéro doivent être fortement pénalisées en utilisant par exemple un poids de la forme

$$-\log(h(x; \theta))$$

- Si $y = 0$, les prévisions $h(x; \theta)$ proche de 1 doivent être fortement pénalisées en utilisant par exemple un poids de la forme

$$-\log(1 - h(x; \theta))$$

Définition (Fonction de régression logistique)

La fonction de coût de la régression logistique s'écrit

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^m \left(y^{(i)} \log(h(x^{(i)}; \theta)) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h(x^{(i)}; \theta)) \right)$$

- Le choix du jeu de paramètre θ^* optimal et permettant d'obtenir le "meilleur" modèle $h(x; \theta^*)$ est définie comme le minimum de la fonctionnelle J :

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta} \{J(\theta)\}$$

- La classification d'un nouveau vecteur de caractéristiques x s'effectue alors simplement en regardant la valeur de la fonction logistique

$$h(x; \theta^*) = g\left(\sum_k \theta_k \phi_k(x)\right)$$

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

4 **Régression logistique**

- Introduction
- Expression du gradient de la fonctionnelle J
- Exemples numériques
- Exemples d'exercices

5 Introduction aux réseaux de neurones

La fonctionnelle J étant non linéaire, nous utilisons par la suite une méthode du gradient pour trouver θ^* . Nous avons donc besoin de l'expression du gradient de J

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^m y^{(i)} \log(h_i) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h_i)$$

où $h_i(\theta) = g(\sum_k \theta_k \phi_k(x^{(i)}))$.

Expression du gradient de J

Proposition

Le gradient de J vérifie

$$(\nabla J(\theta))_k = \sum_{i=1}^m (h_i(\theta) - y^{(i)}) \phi_k(x^{(i)})$$

Preuve: Il suffit de montrer que

$$\nabla J(\theta) = - \sum_{i=1}^m \frac{y^{(i)}}{h_i} \nabla h_i - \frac{1 - y^{(i)}}{1 - h_i} \nabla h_i = - \sum_{i=1}^m \left(\frac{y^{(i)}}{h_i} - \frac{1 - y^{(i)}}{1 - h_i} \right) \nabla h_i.$$

En remarquant ensuite que la sigmoïde vérifie $g'(z) = g(z)(1 - g(z))$, on en déduit que

$$(\nabla h_i(\theta))_k = h_i(\theta)(1 - h_i(\theta)) \phi_k(x^{(i)}).$$

En pratique, nous utiliserons la formulation vectorisée suivante :

$$J(\theta) = X^T(h - y),$$

où

$$X = \begin{pmatrix} \phi_1(x^{(1)}) & \dots & \phi_d(x^{(1)}) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_1(x^{(m)}) & \dots & \phi_d(x^{(m)}) \end{pmatrix}, \text{ et } y = \begin{pmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{pmatrix},$$

et

$$h = g(X\theta).$$

Proposition

La dérivée seconde (Hessienne) de J vérifie

$$(\nabla^2 J(\theta))_{k,m} = \sum_{i=1}^m h_i(\theta)(1 - h_i(\theta))\phi_k(x^{(i)})\phi_m(x^{(i)}),$$

En particulier, on en déduit que J est convexe avec

$$z^T \nabla^2 J(\theta) z \geq 0, \text{ pour tout } z \in \mathbb{R}^d$$

Exemples numériques

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

4 **Régression logistique**

- Introduction
- Expression du gradient de la fonctionnelle J
- Exemples numériques
- Exemples d'exercices

5 Introduction aux réseaux de neurones

Exemple

Régression logistique avec les données

Modèle avec $d = 3$, et $\phi_1(x) = 1$, $\phi_2(x) = x_1$ et $\phi_3(x) = x_2$:

$$\sum_k \theta_k \phi_k(x) = \theta_1 + \theta_2 x_1 + \theta_3 x_2$$

Question: existence d'un jeu de paramètres θ^* optimal ?

Remarque 2 (Problème d'existence de solution)

Si le modèle permet de séparer exactement les deux nuages de points, bien que convexe, la fonctionnelle J n'est pas coercive et n'admet pas de solution bornée.

On peut éviter ce problème, on ajoute en général **un terme de régularisation** à la fonctionnelle J

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^m \left(y^{(i)} \log(h(x^{(i)}; \theta)) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h(x^{(i)}; \theta)) \right) + \frac{\lambda}{2} \|\theta\|^2,$$

ce qui l'a rend coercive et convexe !

L'expression du gradient J vérifie alors

$$\nabla J(\theta) = X^T(h - y) + \lambda\theta$$

Exemple

Résultat avec régularisation ($\lambda = 1$):

Maintenant $\theta_0 \approx -6.3$, $\theta_1 \approx 1.8$, $\theta_2 \approx 2.4$

Exemple

Exemple avec le modèle $d = 3$ et $\phi_1(x) = 1$, $\phi_2(x) = x_1^2$ et $\phi_3(x) = x_2^2$,

$$\theta^T \phi(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1^2 + \theta_2 x_2^2$$

Sans régularisation on obtient $\theta_0 \approx -14.6$, $\theta_1 \approx 17.4$, $\theta_2 \approx 13.2$

Calcul des gradients et formule de rétropropagation

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

4 **Régression logistique**

- Introduction
- Expression du gradient de la fonctionnelle J
- Exemples numériques
- Exemples d'exercices

5 Introduction aux réseaux de neurones

Exercice 13

On considère les modèles suivant:

$$h(x, y; \theta) = g(\theta_0 + \theta_1 x - y) \quad (3)$$

$$h(x, y; \theta) = g((x^2 - \theta_0) + (y^2 - \theta_1) - 1) \quad (4)$$

$$h(x, y; \theta) = g(\theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 \sin(\theta_3 x) - y) \quad (5)$$

où x , y et les θ_i sont des réels, et $g(x)$ est la fonction sigmoïde vue en cours.

Pour chaque modèle, tracer un exemple de la frontière de décision définie par $h(x, y; \theta) = 0.5$ dans un plan (x, y) et faire apparaître les paramètres θ_i (on les choisira non nuls).

Exercice 14

On souhaite utiliser un modèle de régression logistique à partir de données $\{X^i, Y^i\}_{i=1:6}$ composées de 6 points dans $\mathbb{R}^2$ associés à 2 classes différentes. Plus précisément, les points $X^1 = (-0.5, -1.5)$, $X^2 = (1, -1)$ et $X^3 = (1.5, 0.5)$ sont de classe 1 ($Y^1 = Y^2 = Y^3 = 1$) alors que $X^4 = (0.5, 1.5)$, $X^5 = (-1, 1)$ et $X^6 = (-1.5, -0.5)$ sont de classe 0 ($Y^4 = Y^5 = Y^6 = 0$).

- Est-ce qu'un modèle de la forme $h_\theta(X) = g(\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2)$ où $X = (x_1, x_2)$ serait efficace pour distinguer ces données ? Justification. On rappelle que g correspond ici à la fonction sigmoïde.
- Par la suite, on propose d'utiliser un modèle linéaire de la forme $h_\theta(X) = g(\theta_1 + \theta_2 x_1 + \theta_3 x_2)$. On propose de plus d'utiliser l'algorithme du gradient en partant de la condition initiale $\theta^{(0)} = (0, 0, 0)^T$. Déterminer les valeurs du vecteur $h^{(0)}$ qui évalue le modèle sur chacun des points X^i en utilisant $\theta^{(0)}$. En déduire le gradient de la fonction de coût d'entropie croisée J en $\theta^{(0)}$.
- Déterminer, en fonction de α , les valeurs du jeu de paramètres $\theta^{(1)}$ obtenu en effectuant une itération de l'algorithme du gradient avec un pas de descente α . En déduire la courbe de démarcation des deux classes obtenue avec ce modèle que vous tracerez sur un graphique.
- Déterminer, en fonction de α , le vecteur $h^{(1)}$ qui évalue le modèle sur chacun des points X^i en utilisant $\theta^{(1)}$. En déduire la limite de $J(\theta^{(1)})$ quand $\alpha \rightarrow \infty$. Remarque ?

- 1 Introduction
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique
- 5 Introduction aux réseaux de neurones**
  - Introduction
  - Application pour un problème de classification
  - Formule de propagation et rétropropagation
  - Expériences numériques
  - Exemples d'exercices

Problème d'approximation et modèle

- Un échantillon de données $\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i \in \{1 \dots m\}}$.

- Choix d'un modèle

$$h(x; \theta) = \theta_1 \phi_1(x) + \dots + \theta_d \phi_d(x)$$

- Optimisation des paramètres θ en minimisant

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2$$

- Minimisation d'une fonctionnelle quadratique

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^m \left(h(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)} \right)^2$$

- Equation d'Euler,

$$\nabla J(\theta) = 0 \Rightarrow X^T X \theta = X^T y,$$

avec

$$X = \begin{pmatrix} \phi_1(x^{(1)}) & \cdots & \phi_d(x^{(1)}) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_1(x^{(m)}) & \cdots & \phi_d(x^{(m)}) \end{pmatrix}, \theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_d \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{pmatrix}$$

Problème d'approximation, exemples numériques

● Cas 1D

● Cas 2D

Problème de classification

- Exemples d'applications
  - e-mails: spam (oui/non)
  - transactions en ligne: frauduleuse (oui/non)
  - tumeurs: bénigne/maligne

- Données: $\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i \in \{1, \dots, m\}} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ où

$x^{(i)} \in \mathbb{R}^n$ vecteur de caractéristiques

$y^{(i)} \in \{0, 1\}$ 0: classe négative

1: classe positive

Problème de classification, modèle mathématiques

Trouver une approximation de

$$P(y = 1|x),$$

avec un modèle de la forme

$$h(x; \theta) = g \left(\sum_{k=1}^d \theta_k \phi_k(x) \right)$$

où g est une sigmoïde définie par $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

Problème de classification, régression logistique

Trouver les meilleurs paramètres θ qui minimisent

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^m \left(y^{(i)} \log(h(x^{(i)}; \theta)) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h(x^{(i)}; \theta)) \right)$$

- Si $y^{(i)} = 1$, les prévisions $h(x^{(i)}; \theta)$ proche de zéro doivent être fortement pénalisées en utilisant par exemple un poids de la forme

$$- \log(h(x^{(i)}; \theta))$$

- Si $y^{(i)} = 0$, les prévisions $h(x^{(i)}; \theta)$ proche de 1 doivent être fortement pénalisées en utilisant par exemple un poids de la forme

$$- \log(1 - h(x; \theta))$$

- La fonctionnelle J est alors **convexe**, donc facile à minimiser avec une approche itérative.

Problème de classification, exemples numériques

Réseaux de Neurones

- Remplacer le modèle linéaire

$$\phi(x, \theta) = \theta_1 \phi_1(x) + \dots + \theta_d \phi_d(x),$$

par un réseau de neurones

- Un Neurone

$$\phi(x) = \text{ReLu}(w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + b)$$

où $g(s) = \max(s, 0)$.

- Exemple de réseaux de neurones

- Modèle non linéaire !

$$\phi(x) = g \left(w_1^{[2]} g \left(W_1^{[1]} x + b_1^{[1]} \right) + w_2^{[2]} g \left(W_2^{[1]} x + b_2^{[1]} \right) + b^{[2]} \right)$$

- La fonctionnelle à minimiser est non convexe $\Rightarrow$ éviter les **minimums locaux**
- Algorithme d'optimisation avec une méthode du gradient
- Accélération
 $\Rightarrow$ **inertie + approche stochastique**
- Calcul du gradient? couche par couche
- Beaucoup de degrés de liberté mais cela fonctionne en pratique !

Exemple numérique, cas approximation

Exemples avec un réseau à 4 couches (16,8,4,1)

- Cas 1D

- Cas 2D

Exemple numérique, cas classification

Exemples avec un réseau à 4 couches (16,8,4,1)

Epoch
000,464

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regularization rate
0

Problem type
Classification

DATA

Which dataset do you want to use?

Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

Batch size: 10

REGENERATE

FEATURES

Which properties do you want to feed in?

X^1_1
 X^2_1
 X^1_2
 X^2_2
 $X^1 X^2$
 $\sin(X^1)$
 $\sin(X^2)$

2 HIDDEN LAYERS

OUTPUT

Test loss 0.400
Training loss 0.309

Colors shows data, neuron and weight values.

Show test data Discretize output

- 1 Introduction
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique
- 5 Introduction aux réseaux de neurones**
  - Introduction
  - Application pour un problème de classification
  - Formule de propagation et rétropropagation
  - Expériences numériques
  - Exemples d'exercices

Concepts de base

► Classification binaire

Présence
d'un chat ?
→

1 (chat)
0 (pas de chat)
└───┬───┘
y

$$x = \begin{bmatrix} 135 \\ 212 \\ 189 \\ \vdots \\ 198 \end{bmatrix}$$

$$\in \mathbb{R}^{[n_X \times 1]}$$

$$\text{avec } n_X = n_x \times n_y \times 3$$

Concepts de base

► Base de données

Base de données composées de m échantillons

- Introduction de la matrice de données X

$$X = \begin{bmatrix} | & & | & & | \\ \mathbf{x}^{(1)} & \dots & \mathbf{x}^{(i)} & \dots & \mathbf{x}^{(m)} \\ | & & | & & | \end{bmatrix} \begin{matrix} \updownarrow \\ n_X \end{matrix}$$

$\leftarrow m \rightarrow$

$$X \in \mathbb{R}^{[n_X \times m]}$$

Concepts de base

► Base de données

Base de données composées de m échantillons

- Introduction du vecteur de classe $\mathbf{y}$

$$\mathbf{y} = [\mathbf{y}^{(1)} \quad \dots \quad \mathbf{y}^{(i)} \quad \dots \quad \mathbf{y}^{(m)}] \begin{matrix} \updownarrow \\ \mathbf{1} \end{matrix}$$

$\longleftarrow m \longrightarrow$

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{[1 \times m]}$$

Utilisation d'un réseau de neurones

Fonction de décision du réseau de neurones

Illustration de l'utilisation d'un réseau de neurones pour de la classification

- La dernière couche utilise une fonction d'activation de type sigmoïde

Apprentissage de la fonction de décision

► Définition d'une fonction d'erreur à minimiser

- Lorsque l'on a $\{x, y\}$ en entrée d'un neurone, on souhaite que sa sortie $\hat{y}$ soit la plus proche de y
- Fonction d'erreur classiquement utilisée

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = -[y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$$

Entropie croisée

Apprentissage de la fonction de décision

► Fonction d'erreur à minimiser

- Application à l'ensemble de la base de données

$$J(\mathbf{w}, \mathbf{b}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathcal{L}(\hat{\mathbf{y}}^{(i)}, \mathbf{y}^{(i)})$$

- La minimisation de $J(\mathbf{w}, \mathbf{b})$ a pour but de trouver les paramètres du neurone $\{\mathbf{w}, \mathbf{b}\}$ qui permettent de reconnaître pour chaque échantillon $x^{(i)}$ de la base de données la classe $y^{(i)}$ associée

Modélisation d'un neurone

► Un neurone en résumé

- Entrée

$$x \in \mathbb{R}^{[n_X \times 1]}$$

- Comportement

Ayant x en entrée, estimation de $\hat{y}$

- Paramétrage

$w \in \mathbb{R}^{[n_X \times 1]}$, $b \in \mathbb{R}$, fonction d'activation $g(\cdot)$

- Sortie

$$\hat{y} = g(w^T x + b) \in \mathbb{R}$$

D'un neurone à un réseau

Un neurone = régression logistique

Réseau de neurones à 1 couche cachée

Réseau de neurones profond

Exemple du réseau 3-4-1

▶ Les différentes couches d'un réseau de neurones

*Couche
d'entrée*

$l = 0$

*Couche
cachée*

$l = 1$

*Couche de
sortie*

$l = 2$

L nombre de couches

$L = 2$

l numéro de couche

$l \in [0, 2]$

Exemple du réseau 3-4-1

► Les différentes couches d'un réseau de neurones

$n^{[l]}$ nombre de neurones pour la couche l

$[l]$ indique que la variable est rattachée à la couche l

Apprentissage de la fonction de décision

► Fonction d'erreur à minimiser

- Application à l'ensemble de la base de données

$$J(W^{[1]}, b^{[1]}, W^{[2]}, b^{[2]}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathcal{L}(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)})$$

- La minimisation de $J(W^{[1]}, b^{[1]}, W^{[2]}, b^{[2]})$ a pour but de trouver les paramètres du réseau de neurones $\{W^{[1]}, b^{[1]}, W^{[2]}, b^{[2]}\}$ qui permettent de reconnaître pour chaque échantillon $x^{(i)}$ de la base de données la classe $y^{(i)}$ associée

Apprentissage de la fonction de décision

► Fonction d'erreur à minimiser

3) Calcule des dérivées suivantes

$$\frac{\partial J}{\partial b^{[1]}}, \frac{\partial J}{\partial W^{[1]}}, \frac{\partial J}{\partial b^{[2]}}, \frac{\partial J}{\partial W^{[2]}}$$

4) Mise à jour des paramètres du réseau

$$b^{[1]}, W^{[1]}, b^{[2]}, W^{[2]}$$

Formule de rétropropagation et calcul des dérivées partielles

- 1 Introduction
- 2 Méthode des moindres carrés linéaires
- 3 Optimisation et méthode du gradient
- 4 Régression logistique
- 5 Introduction aux réseaux de neurones
  - Introduction
  - Application pour un problème de classification
  - Formule de propagation et rétropropagation
  - Expériences numériques
  - Exemples d'exercices

Cas d'un réseau 1-1-1

Nous nous intéressons tout d'abord au cas simple d'un réseau 1-1-1 à 2 couches qui conduit à une fonction de décision y de la forme

$$y(x) = g^{(2)}(W^{[2]}g^{(1)}(W^{[1]}x + b^{[1]} + b^{[2]}).$$

On minimise alors la fonctionnelle

$$J(W, b) = \mathcal{L}(y, \hat{y}).$$

avec

$$\mathcal{L}(s, \hat{y}) = -(\hat{y} \log(s) + (1 - \hat{y}) \log(1 - s)),$$

et

$$g^{(2)}(s) = 1/(1 + \exp(-s)).$$

- Première couche :

$$z^{[1]} = W^{[1]}x + b^{[1]} \text{ et } a^{[1]} = g^{(1)}(W^{[1]}x + b^{[1]}) = g^{(1)}(z^{[1]})$$

- Deuxième couche :

$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]} \text{ et } a^{[2]} = g^{(2)}(W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}) = g^{(2)}(z^{[2]}),$$

- Calcul de l'erreur

$$J = \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})$$

Proposition

Avec la condition d'initialisation $a^0 = x$, on en déduit l'expression de

$$J = \mathcal{L}(a^{[L]}, \hat{y})$$

avec les formules de récurrences suivantes

$$\begin{cases} z^{[\ell]} &= W^{[\ell]} a^{[\ell-1]} + b^{[\ell]} \\ a^{[\ell]} &= g^{(\ell)}(z^{[\ell]}) \end{cases}$$

où L représente le nombre de couche, c'est à dire $L = 2$ dans ce cas précis.

► En résumé

Ayant x en entrée

$$z^{[1]} = W^{[1]}x + b^{[1]}$$

$\mathbb{R}^{4 \times 1} \quad \mathbb{R}^{4 \times 3} \quad \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad \mathbb{R}^{4 \times 1}$

$$a^{[1]} = g^{[1]}(z^{[1]})$$

$\mathbb{R}^{4 \times 1} \quad \mathbb{R}^{4 \times 1}$

$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$$

$\mathbb{R}^{1 \times 1} \quad \mathbb{R}^{1 \times 4} \quad \mathbb{R}^{4 \times 1} \quad \mathbb{R}^{1 \times 1}$

$$\hat{y} = a^{[2]} = g^{[2]}(z^{[2]})$$

$\mathbb{R}^{1 \times 1} \quad \mathbb{R}^{1 \times 1} \quad \mathbb{R}^{1 \times 1}$

Formule de rétropropagation dans le cas d'un réseau 1-1-1

Cas $\ell = 2$

Avec $J = \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})$, $a^{[2]} = g^{(2)}(z^{[2]})$ et $z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$, on en déduit que

$$\begin{cases} \partial_{b^{[2]}} J &= [\partial_s \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})] g^{(2)'}(z^{[2]}) = dz^{[2]} \\ \partial_{W^{[2]}} J &= [\partial_s \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})] g^{(2)'}(z^{[2]}) a^{[1]} = dz^{[2]} a^{[1]} \end{cases}$$

avec

$$da^{[2]} = \partial_s \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y}), \text{ et } dz^{[\ell]} = da^{[\ell]} g^{(\ell)'}(z^{[\ell]}).$$

Formule de rétropropagation dans le cas d'un réseau 1-1-1

Cas $\ell = 1$

Avec $J = \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})$, $a^{[2]} = g^{(2)}(z^{[2]})$, $z^{[2]} = g^{(2)}(W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]})$,
 $a^{[1]} = g^{(1)}(z^{[1]})$, $a^{[1]} = W^{[1]}a^{[0]} + b^{[1]}$ et $a^{[0]} = x$,
on en déduit que

$$\begin{cases} \partial_{b^{[1]}} J &= [\partial_s \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})] g^{(2)'}(z^{[2]}) W^{[2]} g^{(1)'}(z^{[1]}) = dz^{[1]} \\ \partial_{W^{[1]}} J &= [\partial_s \mathcal{L}(a^{[2]}, \hat{y})] g^{(2)'}(z^{[2]}) W^{[2]} g^{(1)'}(z^{[1]}) a^{[0]} = dz^{[1]} a^{[0]} \end{cases}$$

avec

$$da^{[\ell-1]} = da^{[\ell]} W^{[\ell]}, \text{ et } dz^{[\ell]} = da^{[\ell]} g^{(\ell)'}(z^{[\ell]}).$$

Proposition

Avec la condition d'initialisation

$$da^{[L]} = \partial_s \mathcal{L}(a^{[L]}, \hat{y}) = (-\hat{y}/a^{[L]} + (1 - \hat{y})/(1 - a^{[L]})),$$

on en déduit les expressions des dérivées de J par rapport aux paramètres $b^{(\ell)}$ et $W^{(\ell)}$ à l'aide des formules de récurrences suivantes

$$\begin{cases} \partial_{b^{[\ell]}} J &= dz^{[\ell]}, \\ \partial_{W^{[\ell]}} J &= dz^{[\ell]} a^{[\ell-1]}, \\ da^{[\ell]} &= da^{[\ell]} W^{[\ell]}, \\ dz^{[\ell]} &= da^{[\ell]} g^{(\ell)'}(z^{[\ell]}), \end{cases}$$

Exemple du réseau 3-4-1

Propagation arrière

► 1^{ère} étape: calcul des $db^{[l]}$ et $dW^{[l]}$ pour $l \in [1, 2]$

Calcul des gradients et formule de rétropropagation

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

- Introduction
- Application pour un problème de classification
- Formule de propagation et rétropropagation
- Expériences numériques
- Exemples d'exercices

Cas d'un réseau à 1 neurone

- **Classification pour la reconnaissance de chat dans une image**

Base de données d'entraînement (209 images)

► Classification pour la reconnaissance de chat dans une image

Base de données de test (50 images)

Cas d'un réseau à 1 neurone

► Classification pour la reconnaissance de chat dans une image

**Précision: 68 %
Quand même !**

Evolution de la fonction d'énergie lors de la minimisation par descente de gradient

Cas d'un réseau de neurones profond

Résultats

- Classification pour la reconnaissance de chat dans une image

Précision: 78 %
Quand même !
Pourquoi pas plus ?

Evolution de la fonction d'énergie lors de la minimisation par descente de gradient

Exemple de réseaux de neurones CNN avec Keras sur Python

99,38 % de réussite!

Calcul des gradients et formule de rétropropagation

1 Introduction

2 Méthode des moindres carrés linéaires

3 Optimisation et méthode du gradient

4 Régression logistique

5 Introduction aux réseaux de neurones

- Introduction
- Application pour un problème de classification
- Formule de propagation et rétropropagation
- Expériences numériques
- Exemples d'exercices

Exercice 15

Déterminer le nombre de paramètres du réseau suivant :

Approximation d'une fonction triangle avec un réseau 2-1

Exercice 16

En 1D, expliciter la fonction triangle entre $[-1, 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \in [-1, 0] \\ 1 - x & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

sur un réseau de Neurones à 2 couches avec respectivement 2 et 1 neurones sur les différentes couches et en utilisant l'activation non linéaire ReLu. Cette décomposition est-elle unique ?

Exercice 17

Les données d'entrée correspondent maintenant à des éléments $x \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à un réseau à 1 couche cachée contenant 3 neurones et dont la fonction d'activation correspond à la fonction ReLu, et on met un neurone d'activation linéaire en sortie.

On suppose que $W^{[1]} = [2, 1, 2]^T$ et $b^{[1]} = [2, 0, -2]^T$ et $W^{[2]} = [1, -1, -1]$ et $b^{[2]} = 0$. Tracer la réponse de ce réseau pour $x \in [-2, 3]$.

Exercice 18

L'objectif de cet exercice est de mettre au point une architecture de réseau de neurones permettant de classifier des points dans le plan selon un damier.

- On s'intéresse tout d'abord à l'architecture d'un réseau $h_{\theta}^{(0,0)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ qui permet de classifier le plan $\mathbb{R}^2$ en deux classes: $y = 1$ si $x \in C^{(0,0)}$ et $y = 0$ sinon, où

$$C^{(0,0)} = \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } -1 \leq x_1 \leq 1 \text{ et } -1 \leq x_2 \leq 1 \right\}.$$

- En suivant la convention du cours, quelles valeurs doit prendre le réseau $h_{\theta}^{(0,0)}$ en fonction de x pour que la classe 1 soit exactement associée au carré $C^{(0,0)}$.
- Soit φ la fonction définie pour tous $x \in \mathbb{R}^2$ par $\varphi^{(0,0)}(x) = 1 - \left| \frac{x_1 + x_2}{2} \right| - \left| \frac{x_1 - x_2}{2} \right|$. Vérifier que φ est bien positive pour $x \in C^{(0,0)}$ et négative si $x \notin C^{(0,0)}$.
- En déduire des paramètres du réseau $h_{\theta}^{(0,0)}$ qui permet une classification exacte du problème et dont la structure comporte deux couches, 2 neurones sur la première couche (avec la fonction $\sigma : z \mapsto |z|$ comme fonction d'activation) et une couche de sortie (avec la sigmoïde comme fonction d'activation).
- On souhaite maintenant construire un deuxième réseau $h_{\theta}^{(z_1, z_2)}$ classifiant $y = 1$ si $x \in C^{(z_1, z_2)}$ et $y = 0$ sinon. Le carré $C^{(z_1, z_2)}$ est défini par

$$C^{(z_1, z_2)} = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } z_1 - 1 \leq x_1 \leq z_1 + 1 \text{ et } z_2 - 1 \leq x_2 \leq z_2 + 1 \right\}$$

En reprenant la méthodologie précédente, proposer une structure de réseau $h_{\theta}^{(z_1, z_2)}$ et les valeurs de ses paramètres qui permettent une classification exacte du problème considéré.

- On souhaite maintenant construire un réseau $h_{\theta}^{(0,0),(2,2)}$ qui permet la classification des deux classes noir/blanc d'un damier à 4 cases dans $[-1, 3]^2$. Proposer une architecture de réseau à 3 couches qui permet une telle classification en spécifiant ses paramètres θ qui permettent une classification exacte de ce damier à $2 \times 2 = 4$ cases.